

Ein Zeitungsständer für Illustrierte

Bastelanleitung für ein Display zur Aufbewahrung von Zeitschriften



Benötigt:


Sperrholz 1 mm, Lindenholzleiste 3 x 1 mm, Steckdraht \varnothing 1,2 mm, Holzbohrer \varnothing 1,2 mm, kleine Rundfeile, Flachzange, Holzleim, Uhu hart

Materialliste

Stück	Werkstück	Größe	Materialart
5	Zeitschriftenhalter	35 x 25 mm	Sperrholz 1 mm
1	Bodenplatte	30 x 25 mm	Sperrholz 1 mm
10	Leisten für Zeitschriftenhalter	25 mm	Lindenholzleiste 3 x 1 mm
2	Leisten für Bodenplatte	30 mm	Lindenholzleiste 3 x 1 mm
1	Drahtgestell	300 mm	Steckdraht \varnothing 1,2 mm

Arbeitsweise:


Beginnen Sie mit der Vorbereitung der einzelnen Zeitschriftenhalter. Dazu leimen Sie mit dem Holzleim jeweils 1 Leiste auf die Unterkante der Holzplatte. Dann verkleben Sie auf der Rückseite eine Leiste hochkant auf dem Brettchen. Diese Kante bildet später die Auflage für die Zeitschrift.




Nach dem Trocknen des Leims kleben Sie die einzelnen vorbereiteten Holzplatten wie eine Ziehharmonika jeweils an der Unterseite an Leiste und Brettchen in einem Winkel von 90° zusammen.



Für die Bodenplatte leimen Sie nun zwei Leisten jeweils an die Außenkanten der Unterseite und zeichnen dann die Bohrlöcher zum Durchstecken des Drahtes jeweils mittig auf der oberen Seite des Bodens an und halten Sie einen Seitenabstand von 5 mm ein.



Boden
Unterseite



Boden
Oberseite



Winkeln Sie nun den Steckdraht mit einer Flachzange bei einer Länge von 130 mm im rechten Winkel ab, geben die Breite des Zeitschriftenhalters zu und winkeln erneut den Draht um 90° wieder zurück. Bringen Sie beide Enden auf die gleiche Länge, stecken diese durch die Bohrlöcher in der Bodenplatte und verleimen sie mit Uhu hart.

Schieben Sie nun ihre Ziehharmonika vorsichtig von einer Seite zwischen das Drahtgestell und zeichnen sich mit einem Bleistift die Nahtstellen zwischen Draht und Holzgestell an. Entfernen Sie das Holz noch einmal und feilen vorsichtig feine Kerben in die Kanten des Holzes, damit sich der Kleber besser mit Holz und Draht verbindet.



Zur endgültigen Fertigstellung fügen Sie das Holzgestell wieder zwischen dem Drahtgestell ein und leimen es mit Uhu hart fest.

Das fertige Display können Sie nach Belieben einfärben. Ich habe hier Chromspray verwendet.

Wenn Sie das Zeitschriftendisplay in einem Ladenlokal verwenden möchten, können Sie nach dem Anstrich oben an dem Drahtgestell noch einen Schriftzug befestigen.



(Größe: 56 x 12 mm)

Viel Spaß beim Nacharbeiten!